ATMOSS LIGHTING

solar SERIES

APLIQUE LED SOLAR

850 IT.LÚMENES | 120° | IP65 | SENSOR MOVIMIENTO

BATERIA LI-TIO | BATERÍA 1800mAh*2 3600mAh | PANEL SOLAR 5.5V 1.5W



Referencia	ref.APQ-064
Color de luz	3200K - 6000K
Lúmenes	850 lm
Ángulo	120°
IP	IP65
Batería	Batería 1800mAh*2
Chip	48Pcs 60mA 3V
CRI	>80
Material	PLS

Referente a las instalaciones con elementos solares
TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1- Orientación y ubicación
Se deberá tener en cuenta la orientación y ubicación de la luminaria teniendo en cuenta que la luz solar varia de acuerdo a la estación del año. Tener en cuenta arboles, edificios, cualquier elemento que produzca sombra.

2- Mantenimiento
La placa solar tendrá que tener un mantenimiento de limpieza, por lo tanto hay que tener en cuenta la accesibilidad a esta.

3- Estudio lumínico
Para grandes instalaciones se recomienda un estudio lumínico para lograr el rendimiento óptimo.


La empresa Atmoss.S.L no se hará cargo del uso indebido de estas luminarias solares.

2 AÑOS GARANTIA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Aplique solar


1 Afloje la tapa roscada en sentido antihorario y ajuste el portalámparas al ángulo adecuado.




2 El tubo de expansión se fija en la superficie de montaje.




3 Tornillos de bloqueo para fijar la base



4 Después de ajustar la lámpara al ángulo de irradiación adecuado, atornille el tapón roscado en el sentido de las agujas del reloj.



5 **Insercción en tierra.** Conecte la varilla de fijación de la insercción a tierra y afloje el tornillo para ajustar el ángulo de la junta móvil.






6 Se instala el modo de insercción a tierra



Advertencia: La manipulación o el almacenamiento inadecuados de las baterías pueden provocar una explosión. No desmonte la luz a voluntad.



Modo 1: Cuando pasa gente la luz se enciende 30s, sin detección no hay luz.

Modo 2: No hay detección, ligeramente brillante para 90lm, cuando la gente pasa por la luz es de plena luz 30s.

Modo 3: No hay detección, mantener ligeramente brillante.

Modo 4: Ajuste la temperatura de color.